

产品介绍

精明鼠 NF-820



1. 寻找所有强电或弱电线路走向,鳄鱼夹可以接入AC220V强电而不烧坏设备。
2. 完全无干扰寻线功能,任何电流及外界环境都不会对本设备产生干扰。
3. 鳄鱼夹和插座可以同时使用。
4. 探测距离可达0-2米深,寻线长度达20里。
5. 接收器信号有指示灯强弱及电源灯变色提醒。
6. 目标线无论是在水泥板下,天花板上,墙壁里均不受影响。
7. 发射及接收功率均可根据实际情况调大调小。
8. 发射器大容量锂电池供电,可重复充电使用。

技术参数

项目	规格	
产品名称	线缆探测器	
电 源	发射器	DC3.7V锂电池供电
	接收器	DC 9V叠层电池
信号传输模式	多频脉冲	
信号传输距离	≥20KM	
信号探测深度	0~2米	
低电压提示	发射器	电压低于3.4V LED灯闪烁
	接收器	电压低于6V LED灯闪烁
工作电流	发射器	40mA-50mA ± 10%
	接收器	40mA-50mA ± 10%
发射器充电电流	800mA	
外形尺寸	发射器	152X55X34mm
	接收器	252X45X28mm
	整套	320X160X55mm
重量(不含电池)	发射器	0.12kg
	接收器	0.15kg
	整套	0.27kg

配件清单					
序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	发射器	1台	6	耳机	1条
2	接收器	1台	7	合格证、保修卡	1份
3	9V叠层电池	1个	8	工具套包	1个
4	5V1A充电适配器	1个	9	说明书	1本
5	USB充电线		10	包装彩盒	1个

选型指南

型号	地下线缆寻线仪功能对比表					
NF-816	寻线				0-0.9m	
NF-819	寻线		抗干扰		0-2m	
NF-820	寻线		抗干扰	无噪音	0-2m	强电寻线

产品细节



产品应用



应用范围

1. 电缆布线，综合布线线路的弱电系统
2. 通信线路，家庭装修系统
3. 电话系统，计算机网络及其它涉及金属导线线路领域
4. 安装、维护的实用工具